



## TENSIÓN PELIGROSA

Únicamente el personal de mantenimiento eléctrico especializado deberá instalar y prestar servicios de mantenimiento en este equipo. Cortar la alimentación del equipo antes de realizar cualquier trabajo en él. No abrir en carga las bornas de seccionamiento de la parte continua. Las partes activas seguirán estando, en cualquier caso, bajo tensión.

## HAZARDOUS VOLTAGE

This equipment must be installed and serviced only by qualified electrical personnel. Turn off the equipment before maintenance work. Do not open fuse-holder under load. Active parts always under voltage.

## Ref. SPxx1016Pyy


xx = 4 ... 10

yy = 10, 12, 15, 20

| Características / Characteristics                                      | Valores / Values    |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Nº strings                                                             | 4 ... 10            |
| Tensión máxima / Maximum voltage                                       | 1000 V              |
| Intensidad PV (Isc) / PV current (Isc)                                 | 160 A *             |
| Protección fusible / Fuse protection                                   | Si / Yes            |
| Prot. contra sobretensiones Clase II / Overvoltage protection Clase II | PST31PV             |
| Tensión de régim perm. máx. (Uc) / Max. continuous oper. voltage (Uc)  | 1060 VDC            |
| Corriente de descarga nominal (In) / Nominal discharge current (In)    | 20 kA               |
| Corriente de descarga máx. (Imax) / Maximum discharge current (Imax)   | 40 kA               |
| Nivel de protección a In (Up) / Protection level at In (Up)            | 3.6 kV              |
| Protección fusible (A) / Fuse protection (A)                           | 10/12/<br>15/20 gPV |

\* También / Also 100A

## Dimensiones / Dimensions (mm)



## Material

### Caja/Base:





Poliéster reforzado fibra vidrio  
Glass reinforced Polyester (GRP)

### Tapa/Cover:

Polycarbonato (PC)  
Polycarbonate (PC)



## Diagrama de cableado / Wiring diagram



**Reapretar todos los tornillos antes de la puesta en marcha.**

Tighten all screw connections before the first setup